

Astral 150

PARÂMETROS	CPAP ^{1,2}	ST ¹	P(A)C ¹	iVAPS ¹	PS ^{2,3}	P(A)CV ^{2,3}	PSIMV ²	(A)CV ^{2,3}	VSIMV ²	INTERVALO ADULTO/PEDIÁTRICO
Pressão Fixa	●									3 - 20
IPAP		●	●							4 - 50
EPAP/PEEP		●	●		●	●	●	●	●	2 - 25
P Controlo		● se Vtseg				●	●			2 - 50
PS				● min/máx	●		●		●	2 - 50
FR		●	●		●	●	●	●	●	Desl/2 - 50/5 - 80
Vt		● segurança			● segurança	● segurança		●	●	100 - 2500/50 - 300
V Alveolar				●						1 - 30
Ti			●			●	●		●	0.3 - 3.0
Ti min		●			●					0.2 - 4.0
Ti máx		●			●					0.3 - 4.0
PIF								●	●	10 - 120/5 - 60
Trigger (Pressão)	●	●	●		●	●	●	●	●	Desl/Muito Baixo/Muito Alto
Ciclo (Trigger Expiratório)		●			●	●	●		●	Auto/5 - 90%
Trigger Fluxo *	●				●	●	●	●	●	Desl/0.5 - 15
Tempo de Subida		●	●		●	●	●		●	Min/150 - 900
Forma de Fluxo									●	100% - 25%

¹ Circuito com fuga – circuito ramo único com fuga na máscara ou com válvula passiva;

² Circuito com válvula – circuito duplo ou ramo único com válvula ativa;

³ Circuito peça bucal – circuito de ramo único sem válvula expiratória nem fuga intencional – não se destina a suportar expiração contínua dentro do circuito;

* Apenas disponível se nas opções for acionado o trigger de fluxo. Apenas disponível para circuito de ramo duplo.Na seleção do tipo de circuito “peça bucal” algumas configurações padrão são diferentes (ex: PS máximo passa a 48 cmH₂O).O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.